

伺服電子式穩壓器（單相系列）

PS 單相系列



單相 CNC 產業及電腦、儀器設備專用

單相伺服電子式，適合各類單相負載及場所，產品規格齊全並有CE認證，輕薄短小，具環保概念機種，內附專利旁路裝置，連續無斷穩壓設計，CNC產業及電腦、儀器界最受歡迎機種。

特點：

- 輸入電壓範圍 $\pm 15\%$
- 輸出電壓 $\pm 1\%$ 以內
- 自我偵測功能
- 連續無段穩壓設計
- 波形不失真
- 超載、短路保護裝置
- 防止啓動過高壓裝置(SOVP)
- 超載150%能力特強
- 面板LED燈號顯示
- 輸出電壓錶監視輸出電壓
- 效率高，大於98%
- 儀表型面板
- 輕薄短小，具環保概念機種
- 內附專利旁路裝置

※適用範圍：



AOI 測試機




檢驗儀器




辦公室IT設備



電腦教室



多媒體設備



加油站

儀表燈號指示




以電壓錶及高低壓及正常等燈號指示電力之最新狀況

精密主控PCB




多功能含自我偵測、過高低壓保護及電壓調整等功能

具雷擊保護



具備雷擊突波保護元件以保護設備

具備SOVP裝置



當穩壓器開機或停電再復電，本裝置皆會低壓啟動，不會高壓輸出

旁路保護裝置



全系列機種加裝旁路保護裝置，使裝置穩壓器設備萬無一失

型號規格：

型號 PS-	103 AS/BS/CS	105 AS/BS/CS	107 AS/BS/CS	110 AS/BS/CS	115 AS/BS/CS	120 AS/BS/CS	125 AS/BS/CS	130 AS/BS/CS	140 AS/BS/CS	150 AS/BS/CS
容量 KVA	3	5	7.5	10	15	20	25	30	40	50
電壓	AS:1φ2W 100V或110V或115V或120V(輸入與輸出電壓相同) BS:1φ2W 200V或220V或230V或240V(輸入與輸出電壓相同) B3:1φ2W 380V(輸入與輸出電壓相同) CS:1φ2W 或 1φ3W 110V系列或220V系列(加隔離變壓器) C3:1φ3W 110V-0-110V系列(輸入與輸出電壓相同)									
輸入範圍	額定電壓:±15% (可承製±20%~40%) 頻率:50/60Hz±5%									
穩壓率	≤1%									
效率	>98%									
反應時間	<0.1秒									
波形失真	無失真(與輸入波形相同)									
保護	過高壓	附加(OPTIONS)								
	過低壓	附加(OPTIONS)								
	旁路	具備								
指示	電壓錶	具備								
	電流錶	—				具備				
超載能力	150% 10秒									
環境	溫度:0°C~45°C					濕度:0%~95%(未凝結)				