

智慧型超級穩壓器（三相屋外型系列）

PS0 三相系列



屋外設備專用

智慧型邏輯組合功能設定，適合各類負載及場所，產品規格齊全並有CE認證，體積小、效率高、操作簡單，機電與伺服模組量產化，多項專利與防呆工程設計，製程國際水準，品質可靠度高、MTBF長。

特點：

- 智慧型邏輯穩壓方式
- 自我偵測功能
- 超載150%能力特強
- 內附專利旁路裝置，具保護功能
- 大範圍過高、低壓保護裝置
- 欠相、瞬停、短路保護裝置
- 防止啟動過高壓裝置(SOVP)
- 穩壓控制及保護控制各自獨立
- 全系列控制系統一致，多重防呆設計
- 內面板電壓錶可監視三相電壓
- 指撥開關功能方便設定
- 分離式穩壓設計，三相不平衡100%
- 台灣專利 160215，162577 號
- 大陸專利 125595，390066 號
- 雙重過電流超載、短路保護
- 突波吸收/LC濾波/EMI濾波，提供無失真之淨化電源(選配)


※適用範圍：




基地台



戶外電氣設備



通訊設備



橋墩




渡假村



公園電氣設備

邏輯組合功能設定




採多層次大範圍DIP SW，含過高、低壓、延遲、快速穩壓、穩壓精度等專業貼心的功能，可將穩壓器設定最佳理想工作

具備SOVP 裝置



當停電再復電時，或總電源重新開機時，本裝置會強迫穩壓器皆由低壓啟動

自我偵測功能



每次開機後可快速偵測市電與穩壓器本身現況是否在保護功能之內，提供準確電壓，投入設備使用

雷擊突波保護



具備雷擊及突波保護功能(部份機種)

分離式穩壓



三相系統分離式個別穩壓

進出線保護



配線固定，進出線密封，穩固安全

旁路及指示



具備三相電壓指示及旁路保護裝置

H級防護



H級絕緣材料防護變壓器

型號規格：

型號 PS0-	310 X/N/Y	315 X/N/Y	320 X/N/Y	330 X/N/Y	345 X/N/Y	360 X/N/Y	375 X/N/Y	3100 X/N/Y	3120 X/N/Y	3150 X/N	3180 X/N	3200 X/N	3250 X/N	3300 X/N	3400 X/N
容量 KVA	10	15	20	30	45	60	75	100	120	150	180	200	250	300	400
電壓	X2 : 3φ 3W 220V 系列 X3 : 3φ 3W 380V 系列 X4 : 3φ 3W 415V 系列 N1 : 3φ 4W 110/190V 系列 N2 : 3φ 4W 220/380V 系列(指示相電壓) N3 : 3φ 4W 220/380V 系列(指示線電壓) Y : I/P : 3φ 3W 380V O/P : 3φ 3W 220V(加自藕式變壓器) Y0 : Y機種特殊規格 Y2 : I/P : 3φ 3W O/P : 3φ 4W (加隔離式變壓器) Y5 : Y2機種特殊規格														
輸入範圍	額定電壓: ±15%(可承製±20%~40%) 頻率: 50/60Hz ±5%														
穩壓率	≤1%														
功率因數	0.95~1														
效率	≥98%														
反應時間	<0.1秒														
波形失真	無失真														
保護	過高壓	具備(可大範圍多層次設定及LED顯示)													
	過低壓	具備(可大範圍多層次設定及LED顯示)													
	欠相	具備(可大範圍多層次設定及LED顯示)													
	旁路	具備(旁路時過高、低壓及欠相、瞬停等保護功能仍有效，可設定)													
指示	電源	具備													
	電壓	具備													
	異常	具備													
超載能力	150% 10秒														
環境	溫度: 0°C ~ 45°C 濕度: 0% ~ 95% (未凝結)														